



- Inntil 32 trådløse enheter
- Inntil 76 soner totalt
- 4 partisjoner
- Integrert GSM-modul med dobbel SIM for redundante overføringsveier
- Trådløse og kablede betjeningspaneler
- Kodeløs armering/disarmering med SmartTAG
- Skallsikring
- Brukervennlige kommandoer
- Mulighet for temperaturmåling
- Brannalarm avstilles uten kode
- Enkel systemkonfigurasjon fra PC
- Elotec CX med røykdetektorer oppfyller krav i TEK-10 til branneteksjon i boliger med krav til røykdetektorer.

Godkjennings/ sertifikatnummer

FG	SA-1078/14
----	------------

Bestillingsinformasjon

ELOTEC CX	Kombialarmsentral
TD 840	Betjeningspanel, LCD, kablet
WD 841	Betjeningspanel, LED, trådløst
USB-PROG	Reserve programmeringskabel

Elotec CX er en moderne kombialarmsentral for hjem, fritidsboliger og bedrifter.

Sentralen er utstyrt med 6 kablede soner med støtte for ATZ sonedobling, og kan tilknyttes inntil 32 trådløse enheter. Systemet kan totalt inneha en kombinasjon av 76 fysiske og virtuelle soner.

Sentralen har fire partisjoner, og støtter totalt fire betjeningspaneler som hver kan kontrollere en fritt valgt kombinasjon av partisjoner. Betjeningspanelene har en *egen knapp for avstilling av brannalarm* uten å måtte taste kode.

Elotec CX slås enkelt av og på via betjeningspaneler, kodeløst med TAG eller fjernkontroll, eller ved gratis anrop fra registrert telefonnummer.

Sentralen har mulighet for listen-in om mikrofon tilkobles, og med tilleggsmodul oppnås toveis kommunikasjon.

Spesifikasjoner

Forsyning	230 VAC 50 Hz, 200 mA
Driftsspennning	16–24VAC 50Hz/18–24VDC, 1,5mA
Strømtrekk normal	Maks. 80 mA u/enh. og betj.panel
Backup-batteri	12 V, 1,3–7 Ah
GSM-modul	Quad (850/900/1800/1900 MHz)
Soner, basis	6 stk. kablede (12 i ATZ-modus) 32 stk. trådløse
Maks. antall soner	76 stk. (inkl. virtuelle)
Nominell soneresistans	5,6 k Ω (ATZ: 5,6k Ω / 3,3 k Ω)
Radiofrekvens trådløst	868 MHz
Utganger (Open Collector)	4 stk. prog. maks. 30 V / 500 mA
Sirenekurs	Legges til COM, maks. 1 A
Ekstern summer	5 VDC, maks. 150 mA
Hjelpespenningsutgang	1 stk. 13,8 VDC, maks. 1,1 A
Maks. antall betj.paneler	4 stk.
Kommunikasjon	SMS, tale, GPRS, RS485, CSD
Støttede protokoller	Ademco ContactID [®] , 4+2, EGR100, Kronos
Mål (BxHxD)	235 x 265 x 77 mm
Driftstemperatur	-20 til +55 °C

ELOTEC AS

Industriveien S. 1, Oppdal
 Sentralbord: +47 72 42 49 00
 Telefax: +47 72 42 49 09
 E-mail: info@elotec.no
 Web: www.elotec.no



Betjeningspanel, kablet: TD 840 / TD 840 W

Elegant bakgrunnsbelyst panel i glass med berøringsfølsom overflate og LCD-skjerm for informasjon i klartekst og menybasert programmering av systemet. Finnes i sort og hvit utførelse.



Betjeningspanel, trådløst: WD 841

Trådløst panel installeres svært enkelt. WD 841 gir indikasjon av soner i alarm med LED, og har mulighet for programmering av systemet via teknikerkoder.



Bevegelsesdetektor, PIR, trådløs: WP 842

Trådløs PIR bevegelsesdetektor med innebygd temperaturføler som gjør det mulig å følge med på omgivelsestemperaturen.



Røykdetektor, optisk, trådløs: WO 840

Systemet kan konfigureres til å starte summer i alle trådløse røykdetektorer ved brannalarm, eller bare i den enheten som detekterte røyk.



Magnetkontakt, trådløs: WM 842

Magnetkontakt for sikring av dører og vinduer. Innebygd sjokksensor. Enheten har også inngang for tilkobling av andre enheter som f.eks. fuktsensor.



Vannalarm, trådløs: WW 840

Fuktsensor tilkoblet magnetkontakt for trådløs overføring.



Sirene, innendørs, trådløs: WS 840 I

Sentralapparatet har kun en enkel summer. Trådløse sirener tilknyttes for tydelig varsling i hele huset.



I/O-modul, 2 inn / 2 ut, trådløs: WI 840

Trådløs modul med tilkobling for to deteksjonssoner og to styreutganger gir utallige muligheter.



Fjernkontroll: WK 841

Systemet slås enkelt av og på med fjernkontroll på nøkkelringen. To programmerbare knapper i tillegg til standardfunksjonene.



Sirene, utendørs, trådløs: WS 840 U

Sentralapparatet har kun en enkel summer. Trådløse sirener tilknyttes for tydelig varsling i hele huset.



Radio-repeater: CX-REPEATER

Trådløs repeater for å forsterke signalet til enheter med lav signalstyrke.



SmartTAG: CX-TAG

Kodefri betjening av systemet med leser TC 840 koblet til sentralenheten. Hold tag inntil leseren for identifikasjon.